

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/miernik-peseta-pomiarowa-lcr-oled-p-77615.html>



## MIERNIK PĘSETA POMIAROWA LCR OLED

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>139,91 zł</b>     |
| Numer katalogowy | <b>YT-73074</b>      |
| Kod producenta   | <b>YT-73074</b>      |
| Kod EAN          | <b>5906083123245</b> |

### Opis produktu

Precyzyjny tester elementów elektronicznych w formie pęsety to narzędzie pomiarowe przeznaczone do pracy z komponentami SMD i przewlekanyymi. Umożliwia szybkie sprawdzenie parametrów bez wylutowywania elementu z płytki, co znacząco skraca diagnostykę i ogranicza ryzyko uszkodzeń podczas serwisu. Lekka obudowa z tworzywa ABS oraz niewielkie wymiary sprawiają, że urządzenie dobrze sprawdza się przy pracy na stanowisku serwisowym, w warsztacie oraz w terenie.

Czytelny wyświetlacz OLED prezentuje wyniki w czasie rzeczywistym, a automatyczne rozpoznawanie elementu dobiera właściwy tryb pomiaru. Tester pozwala kontrolować zarówno podstawowe parametry, jak i bardziej zaawansowane właściwości kondensatorów czy cewek, co ułatwia ocenę stanu komponentu i wykrywanie usterek.

Urządzenie pozwala szybko ocenić stan elementów bez demontażu i uporządkować diagnostykę układów elektronicznych w codziennej pracy serwisowej.

#### Pomiary i identyfikacja elementów:

- automatyczny zakres pomiarowy
- automatyczny wybór typu elementu lub wybór ręczny
- funkcja DATA HOLD – zatrzymanie wyniku na ekranie
- rezystancja: 10 m $\Omega$  – 10 M $\Omega$
- pojemność: 1 pF – 20 mF
- indukcyjność: 10  $\mu$ H – 60 H
- test diody do 0,6 V

#### Diagnostyka i pomiary specjalistyczne:

- pomiar ESR (rezystancja kondensatora)
- pomiar dyssypacji (strata energii w kondensatorze)
- współczynnik Q cewki
- częstotliwość pomiarowa: 100 / 1000 / 10000 Hz
- napięcie pomiarowe: 0,3 V oraz 0,6 V

#### Cechy i ustawienia:

- wyświetlacz OLED
- wybór języka: chiński / angielski
- regulacja orientacji ekranu: lewy / prawy
- regulacja głośności: 0%-100%
- regulacja jasności podświetlenia: 10%-100%

---

ustawienia kalibracji: 0?-10M?, rozwarty  
przywracanie ustawień fabrycznych

**Zasilanie:**

wskaźnik niskiego poziomu baterii  
akumulator Li-Po 3,7 V, 500 mAh  
port ładowania USB-C  
automatyczne wyłączenie: 5-120 min lub wyłączone

**Budowa:**

materiał obudowy: ABS  
wymiary: 146 x 30 x 18 mm  
waga: 37 g  
akcesoria w zestawie:  
para prostych końcówek pęsety  
para zakrzywionych końcówek pęsety  
kabel USB-C do USB-A  
etui z zamkiem błyskawicznym

\*\*