

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/odbiornik-radiowy-dabdab-bluetooth-subwoofer-p-14905.html>



ODBIORNIK RADIOWY DAB/DAB+, BLUETOOTH, SUBWOOFER

Cena	1 119,52 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	M DMR115
Kod producenta	DMR115
Kod EAN	088381886949

Opis produktu

SHORTDESC

Dane techniczne:

System: CXT 10.8V / CXT 12V Max / LXT 14.4V / LXT 18V
Napięcie: 10.8V / 12V Max / 14.4V / 18V
Typ akumulatora: Li-ion
System antenowy: wbudowana antena
Zakres częstotliwości:
FM: 87.5 - 108 MHz
DAB/DAB+: 174.928 - 239.200 MHz (DAB+ (BAND III): 5A - 13F)
Bluetooth:
Standard: 5.0
Profile: A2DP, SCMS-T, AVRCP
Moc transmisji: Klasa mocy 2
Zakres transmisji:
Optymalnie: maksymalnie 10 m
Możliwe: 30 m
Obsługiwany kodek: SBC, AAC
Maksymalna moc częstotliwości radiowej:
BT EDR 1.91 dBm
BT LE: 0.21 dBm
Częstotliwość pracy: 2402 MHz ~ 2480 MHz
Wejście audio (AUX):
Ilość wejść: 1
Standard: minijack 3.5 mm
Moc wyjściowa w zależności od typu akumulatora:
CXT 10.8V - 12V Max: 2x 2W + 10W
LXT 14.4V: 2x 3W + 15W
LXT 18V: 2x 5W + 25W
Głośniki:
2x średnica 63 mm (8 Ohm)
1x średnica 101 mm (6 Ohm)
Funkcja korektora (equalizera):
Płaski - biały kolor
Jazz - niebieski kolor
Rock - czerwony kolor
Classic - brązowy kolor

Pop - różowy kolor
Wiadomości - żółty kolor
My EQ - zielony kolor
Współpracuje z akumulatorami:
CXT 10.8V - 12V Max: BL1015, BL1016, BL1020B, BL1021B, BL1040B, BL1041B
LXT 14.4V: BL1415, BL1415N, BL1430, BL1430B, BL1440, BL1450, BL1460B
LXT 18V: BL1815, BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B
Obsługiwane pojemności akumulatorów: 1.3Ah / 1.5Ah / 2.0Ah / 3.0Ah / 4.0Ah / 5.0Ah / 6.0Ah
Wymiary (D x S x W): 268 mm x 164 mm x 295 mm
Waga (EPTA): 4.8 - 5.5 kg
Bez akumulatora: 4.8 kg
Orientacyjny czas pracy:
Z akumulatorem CXT 10.8V - 12V Max:
1.5Ah: 5.5 h
2.0Ah: 7 h
4.0Ah: 14 h
Z akumulatorem LXT 14.4V:
1.3Ah: 3.5 h
1.5Ah: 4.5 h
3.0Ah: 8 h
4.0Ah: 12 h
5.0Ah: 15 h
6.0Ah: 16 h
Z akumulatorem LXT 18V:
1.3Ah: 4 h
1.5Ah: 5 h
2.0Ah: 6.5 h
3.0Ah: 9.0 h
4.0Ah: 13 h
5.0Ah: 16 h
6.0Ah: 20 h

LONGDESC

Odbiornik radiowy Makita DMR115 to bardzo wytrzymałe urządzenie przeznaczone do pracy w trudnych warunkach. Wytrzymała obudowa tłumiąca wszelkie drgania, oraz zabezpieczająca urządzenie przed wstrząsami sprawdzi się praktycznie w każdym miejscu narażonym na kurz, wilgoć i upadki. Idealne rozwiązanie na każdej budowie lub w warsztacie. Urządzenie posiada wygodną rączkę z wbudowaną anteną, podłączenie zewnętrznego dźwięku (AUX - Minijack), Bluetooth oraz wyjście do zasilania urządzeń USB. Możliwość odbioru stacji radiowych FM lub DAB/DAB+. Odbiornik radiowy Makita DMR115 obsługuje wszystkie akumulatory systemów CXT 10.8V - 12V Max, LXT 14.4V oraz najpopularniejsze LXT 18V, ma też możliwość pracy z zasilacza sieciowego, który jest dołączony w komplecie. Odbiornik radiowy Makita DMR115 nie obsługuje akumulatorów z serii G 14.4V, serii G 18V, LXT 7.2V i LXT 10.8V oraz akumulatorów Ni-Cd i Ni-Mh.

Nowy design - konstrukcja o zwiększonej wytrzymałości z anteną wbudowaną w uchwycie
Wysokiej jakości dźwięk uzyskany dzięki dwóm głośnikom wysokotonowym oraz głośnikowi niskotonowemu
Multi-Amplifier system zapewniający wyraźny dźwięk nawet przy wysokiej głośności
Wyposażone w bluetooth klasy 2 z możliwym zasięgiem do 30 m w dobrych warunkach radiowych (zasięg optymalny wynosi 10 m)
Możliwość odbioru stacji radiowych FM lub DAB/DAB+
Funkcja korektora (equalizera) pozwalająca na wybór jednego z siedmiu trybów poprawiania dźwięku
Sygnalizowanie wybranego trybu dźwięku za pomocą kolorowego podświetlenia LED
DAB/DAB+ - Technologia nadawania programów radiowych w formie cyfrowej
Stopień ochrony IP65 dla maksymalnej odporności na warunki pogodowe i wodę, odpowiedni do pracy w miejscu pracy lub do uprawiania sportu / rekreacji
System głośnikowy 2.1 z głośnikiem niskotonowym (2x 5W + 25W)
Gumowany uchwyt przestawiany o 90° z wbudowaną anteną
Podświetlany wyświetlacz cyfrowy
Regulacja DRC (Dynamic Range Control), czyli kontrola dynamiki sygnału (wyrównanie dźwięku)
Możliwość zasilania z dwóch źródeł: zasilacza lub akumulatora
Wyposażone w port USB 5V 2.4A umożliwiający ładowanie urządzeń mobilnych
Dzięki wejściu AUX oraz technologii bluetooth może być używany jako głośnik stereo po podłączeniu innego źródła dźwięku
Działa do 20 godzin z akumulatorem litowo-jonowym LXT 18V 6.0 Ah
Nie współpracuje z akumulatorami Ni-Cd oraz Ni-Mh oraz akumulatorami Li-Ion typu G, LXT 7.2V i LXT 10.8V

PACKINFO

Zasilacz AC 230V / DC12V

ADDINFO

Urządzenie do pracy nie wymaga akumulatorów, może być zasilane z zasilacza, który jest dołączony w komplecie.

Złącze Micro USB służy wyłącznie do aktualizacji oprogramowania.

Bez akumulatorów i ładowarki.